

Anbindung Sungrow Wechselrichter allgemein



**ENERGIE UND
AUTOMATION**

- + Parkregler**
- + Wärmesteuerungen**
- + Energiezentralen**

Wirk- & Blindleistungsregler im Webbrowser

WiNet-S2

Übersicht

Allgemeine Daten

Aktueller Fehler

Geräteüberwachung

Gerät

Historische Daten

System

Info

Alle anzeigen

SG125CX-P2(COM1-002)

0

0

Setup-Assistent

Deutsch

admin

Echtzeitwerte

DC-Informationen

Anfangsparameter

Betriebsparameter

Schutzparameter

Schutzparameter (Sonstige)

Leistungsregelungsparameter

Allgemeine F

Aktualisieren

Einstellungen

Parameter	Aktueller Wert	Veranschaulichen
Aktivieren von Wirkleistungsrampen im laufenden Betrieb	Deaktivieren	
Wirkleistungseinstellung nach Ausschalten beibehalten	Deaktivieren	
Begrenzung Wirkleistung	Aktiv/Aktivieren	
Grenzwertverhältnis Wirkleistung	100.0	[0.0~100.0]%
Herunterfahren bei Grenzwertverhältnis Wirkleistung 0 %	Deaktivieren	
Aktive Leistungsregelung bei Netzüberspannung	Deaktivieren	
Blindleistungsbereitstellung bei Nacht	Deaktivieren	
Blindleistungseinstellung nach Ausschalten beibehalten	Aktiv/Aktivieren	
Regelmodus Blindleistung	Qt	
Blindleistungsanteil Q/Qmax (mit Qmax = 0,6xSn)	-7.7	[-100.0~100.0]%
Regelung Blindleistung	Aktiv/Aktivieren	
Regelzeit Blindleistung (3 Tau)	0.1	[0.1~600.0]s
Spannung inaktive Zone	0.0	[0.0~5.0]%
Aktiver Überlastungsschalter	Aus	
Blindleistungssteuerung im geschlossenen Regelkreis	Deaktivieren	

Wirkleistungsgradienten deaktivieren

Blindleistungsregelung auf Qt parametrieren, den Regler aktivieren und auf den kleinsten wert einstellen (0,1s)

Wirk- & Blindleistungsregler im Smartphone

09:38

< **Regelung Wirkleistung** >

152

Anstieg der Wirkleistung ? ☐

Sanftanlaufgradient Wirkleistung (%)

6.000

Aktivieren von Wirkleistungsrampen im laufenden Betrieb ? ☐

Abfallender Gradient Wirkleistung (%/min)

39

Wirkleistung Anstiegsgradient im laufenden Betrieb (%/min)

39

Wirkleistungseinstellung nach Ausschalten beibehalten ? ☐

Begrenzung Wirkleistung ☒

Grenzwertverhältnis Wirkleistung (%)

100,0

Wirkleistungsgradienten deaktivieren

09:39

< **Regelung Blindleistung** >

0,0

Blindleistungseinstellung nach Ausschalten beibehalten ? ☒

Blindleistungssteuerung im geschlossenen Regelkreis ☐

Regelmodus Blindleistung ?

Qt

Regelung Blindleistung

Antwort erster Ordnung

Regelzeit Blindleistung (3 Tau) (s)

0,1

Blindleistungsanteil Q/Qmax (mit Qmax = 0,6xSn) (%)

-10,3

Spannung inaktive Zone (%)

0,0

Blindleistungsregelung auf Qt parametrieren, den Regler aktivieren und auf den kleinsten wert einstellen (0,1s)